BT-Drucker einrichten am Nautiz-X7





| 🛃 Einstellungen | # # • { ok | 🚑 Einstellungen | #≇ ◄< | 🚝 Einstellungen | ₩ •€ |
|--|---|---|--------------------|---|--------------------------|
| Bluetooth | | Gerät hinzufügen | 0 | Bluetooth | 0 |
| Um nach dem Herstellen ein mit einem Gerät einen COM einzurichten, tippen Sie auf ausgehender Anschluss". Ti Sie einen bestehenden Anso Optionen. | ner Partnerschaft I-Anschluss "Neuer ppen und halten chluss für weitere | Wählen Sie das Gerät aus, d möchten. Canon iP90(5A:62:BB) | las Sie hinzufügen | Anschluss: COM8 Sichere Verbindung | ▼ |
| Neuer ausgehender Ansc | hluss | | | | |
| Geräte Modus COM-Ansch | lüsse | | | | |
| | | Abbrechen | Weiter | Zurück | Fertig |
| <neuer ausgehende<="" td=""><td>r Anschluss></td><td><weiter></weiter></td><td></td><td>COM8 einstellen + "S deaktivieren + <ferti< td=""><td>Sichere Verbindung g></td></ferti<></td></neuer> | r Anschluss> | <weiter></weiter> | | COM8 einstellen + "S deaktivieren + <ferti< td=""><td>Sichere Verbindung g></td></ferti<> | Sichere Verbindung g> |
| Einstellungen | # 7 4 € ok | Drahtlos-Manager | ## ▲€ | | |
| Bluetooth Um nach dem Herstellen ei mit einem Gerät einen COM einzurichten, tippen Sie auf ausgehender Anschluss". Ti Sie einen bestehenden Anso Optionen. | ner Partnerschaft I-Anschluss : "Neuer ppen und halten chluss für weitere | Wirx Wi-Fi | | | |
| Canon iP90(5A:62:BB) (C Neuer ausgehender Ansc | COM8) hluss | -} Bluetoo | oth | | |
| Geräte Modus COM-Ansch | nlüsse | U Alle | | | |
| | | Fertig | Menü | | |
| <ok></ok> | | <fertig></fertig> | | | |

Einstellungen MobileForst:

- <Funktionen/Einstellungen>
- ggfs. Kartenreiter <Funktionen>
- <Kommunikation>
- ggfs. Kartenreiter < Drucker>
- "FieldSoftware" aktivieren
- Drucker-Typ auswählen
- Schnittstelle auf "Com8: serial port" einstellen

- ggfs. "BT-Manager" aktivieren, wenn BT zum Drucken automatisch eingeschaltet und danach wieder ausgeschaltet werden soll (Energiesparfunktion)

- ggfs. <Testausdruck>
- ggfs. Seitenlänge ändern
- Einstellungen mit " speichern

| Drucker | GPS | DÜ | Scan | RFID | | | |
|------------------------------|-----|----|-------|-------|-----|--|--|
| тур: | | ✓ | Field | Softw | are | | |
| Canon BubbleJet 300 dpi 🛛 👻 | | | | | | | |
| Schnittstelle: 🔽 BT-Manager | | | | | | | |
| Com8: serial port 🔹 | | | | | | | |
| Meldung beim Seitenwechsel | | | | | | | |
| Seitenlänge: 73 Zeilen/Seite | | | | | | | |
| 🗌 zusätzlich RTF-Datei | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Testausdruck | | | | | | | |
| 123 🔫 🚧 🧲 🛃 | | | | | | | |

