

# Anleitung OS-Update Nautiz-X7

Das aktuelle OS für den Nautiz-X7 finden sie in unserem Downloadbereich:  
[www.latschbacher.de](http://www.latschbacher.de) / Download / Nautiz X7 / OS Update

**! Hinweis: Beim Update werden alle Daten gelöscht !**

Voraussetzung:

SD-Speicherkarte mit maximal 2GB.

Anleitung für OS-Update:

1. Auswahl des richtigen Betriebssystems:

Nautiz-X7 Kit1 (Artikel NX701010): OS - German - Kit1 - NonePhone (Clasic)

Nautiz-X7 Kit2 (Artikel NX701020): OS - German - Kit2 - Phone (Professional)

Modell-Unterscheidung durch P/N (=Nummer oberhalb der Seriennummer im Akkuschacht):

**Neues Modell (NAND-Mainboard):**

P/N = 52628209000G = NAND W/O 3.5G (Kit1)

P/N = 52628209000F = NAND W/Z 3.5G (Kit2)

**Altes Modell:**

P/N = 52628209000A/B/D = W/O 3.5G (Kit1)

P/N = 52628209000C/E/9 = W/Z 3.5G (Kit2)

2. Ladegerät an Nautiz-X7 stecken und während gesamten Update angesteckt lassen!
3. Akku für mindestens 5 Sekunden entfernen und wieder anstecken.
4. Alle Dateien und Verzeichnisse auf SD-Speicherkarte löschen.  
Datei "**VEBOOT.nb0**" aus Verzeichnis "**1. uP Update**" auf SD-Karte kopieren.  
SD-Karte in Nautiz-X7 stecken.
5. Taste "**Enter**" und "**Right Softkey**" (=zwischen "End" und Kamera-Taste) gedrückt halten, dann **Power**-Taste kurz drücken. Wenn nach ca. 4 Sekunden das Update startet, dann die "Enter" und "Right Softkey" wieder lösen.
6. Wenn fertig, dann Akku für mindestens 5 Sekunden entfernen und wieder anstecken.
7. SD-Speicherkarte aus Nautiz-X7 entfernen und alle Dateien darauf löschen.  
Datei "**MicroP.ubn**" aus Verzeichnis "**2. uP Update**" auf SD-Karte kopieren.  
SD-Karte in Nautiz-X7 stecken.
9. Taste "**Enter**" und "**Right Softkey**" (=zwischen "End" und Kamera-Taste) gedrückt halten, dann **Power**-Taste kurz drücken. Wenn nach ca. 4 Sekunden das Update startet, dann die "Enter" und "Right Softkey" wieder lösen.
10. Wenn fertig, dann Akku für mindestens 5 Sekunden entfernen und wieder anstecken.
11. SD-Speicherkarte aus Nautiz-X7 entfernen und alle Dateien darauf löschen.  
Alle **4 Dateien** aus Verzeichnis "**3. OS Update**" auf SD-Karte kopieren.  
SD-Karte in Nautiz-X7 stecken.
12. Taste "**Enter**" und "**Right Softkey**" (=zwischen "End" und Kamera-Taste) gedrückt halten, dann **Power**-Taste kurz drücken. Wenn nach ca. 4 Sekunden das Update startet, dann die "Enter" und "Right Softkey" wieder lösen.
13. Wenn fertig, dann Akku für mindestens 5 Sekunden entfernen und wieder anstecken.
14. Update ist nun fertig.

Gerät kann jetzt mittels Power-Taste eingeschaltet werden. Sie werden anschließend aufgefordert, einige Einstellungen zu machen.